



HIGHLIGHTS

- 3 Wege Triaxialsystem mit integrierter Frequenzweiche
- PTC-Schutzelement für Mittel- und Hochton-Einheit
- Wirkungsgrad-optimierte, beschichtete Papiermembran
- Hochleistungsmagnet mit Magnetabdeckung

TECHNISCHE DATEN	Racer 320
Prinzip	3-Wege
System	Triaxial
Nenn-/max. Belastbarkeit (W)	100/400
Impedanz (Ω)	4
Frequenzbereich (Hz)	22 - 34 000
Übergangsfrequenz (Hz)	1200/3700 Hz
Schalldruck (dB)	92
DIN- \emptyset (mm)	200
Lochausschnitt (mm)	185
Einbautiefe (mm)	72
Art.Nr.	110 32221
EAN.	40 23037 32221 7