

MRS 555















MRS 555

MOBILE SOUNDSTATION MIT 100 WATT MAX. POWER



- » Vielseitige Eingangsquellen, wie Bluetooth®, USB,SD-Karte, AUX-In, Mikro-In und FM-Tuner
- » Überragende Soundqualität dank 2-Wege Komponentensystem, 100 W max.
- » Mikro-In mit Lautstärkeregelung für Karaoke oder Durchsagen
- » Integrierter Hochleistungs-Akku mit Ladestand-Anzeige für mindestens 12 Stunden Spielzeit
- » Attraktive Verkaufsverpackung







HIGHLIGHTS

- Mobile Soundstation im Rugged-Outdoor-Design
- Vielseitige Eingangsquellen, wie Bluetooth®, USB, SD-Karte, AUX-In, Mikro-In und FM-Tuner
- Integrierter Hochleistungs-Akku mit Ladestand-Anzeige für mindestens 12 Stunden Spielzeit
- Mikro-In mit Lautstärkeregelung für Karaoke oder Durchsagen über 3,5 mm Klinkenbuchs
- USB-Ladefunktion für externe Geräte
- Integriertes 220V-Netzteil für stationären Betrieb
- Leistungsstarker 100 Watt max. Power- Verstärker
- Überragende Soundqualität dank 2-Wege Komponentensystem
- High Dynamic Bass mit 16,5 cm/6.5" Tieftöner

TECHNISCHE DATEN	MRS 555
Telefon Anschlussfähigkeit	Bluetooth® 2.1 mit EDR (Enhanced Data Rate) (höhere Datenrate)
USB und SD Karte	Abspielbare Formate: MP3
UKW Tuner (eingebaute Antenne)	FM PLL Tuner (87,5 – 108 MHz) 20 Programm-Speicherplätze
Lautsprecher (cm)	1 x 5 Hochtöner und 1 x 16,5 Tieftöner
Gesamt-Ausgangsleistung (w) (RMS/Max.)	30/100
Anschlüsse	USB-Eingang: Version 1.1 (5V/500mA), MP3-Wiedergabe Front AUX-Eingang (Line In): 3,5 mm Klinke Front Mikrofon-Eingang (MIC): 3,5 mm Klinke
Netzspannung	100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz Eingebautes Linear-Netzteil
Stromaufnahme (w)	Maximal: 30 Standby: < 0.5
Anzeige / Einstellungen	Display mit 4 stelliger Anzeige (Farbe: Orange)
Ausführung	Kunststoff-PC-Gehäuse, Metallgitter
Gewicht (kg)	5,7
Abmessungen (BxHxT) (mm)	313 x 410 x 190
Zubehör	Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung
Art.Nr.	161 4005
EAN.	40 23037 14005 7